TACTICAL SECURITY

TS9916

DETECTOR DE BLOQUEADOR CELULAR Y GPS

Detección de todo tipo de bloqueador de señales de teléfonos celulares y GPS.



- Descripción
- Características Técnicas

Detector de Bloqueador Celular y GPS

El **Detector de Bloqueador Celular y GPS** es un dispositivo que permite la detección y el bloqueo de todo tipo de señales de teléfonos celulares y GPS.

El **Detector de Bloqueador Celular y GPS** está diseñado para su uso directo, sin necesidad de entrenamiento profesional o conocimientos de comunicación.

En la actualidad muchos delincuentes utilizan bloqueadores para deshabilitar la comunicación entre los vehículos de carga y los centros de control y así poder robarlos con mayor facilidad. El **Detector de Bloqueador Celular y GPS** permite detectar el uso de este tipo de dispositivos de bloqueo para evitar el robo de mercadería valiosa y a la vez permite la búsqueda de vehículos o personas sospechosas en las cercanías.

El dispositivo posee dos tipos de detector, uno para bloqueadores de banda ancha de teléfonos celular, WIFI, GPS, etc. (20MHz – 6000MHz) y otro para bloqueadores de banda estrecha L1 y banda ancha GPS.

Otra gran ventaja que posee este detector es que no interfiere con teléfonos celulares o Wifi, por lo que no causará ninguna falsa alarma si alguien utiliza un teléfono cercano o activa señales de Bluetooth.

Autonomía de la bateria recargable:
¿ Cuánto tiempo demora en cargarse completamente la batería interna?
Tardará un máximo de 6 horas en cargar la batería utilizando la fuente de alimentación original.
¿Cuál es la autonomía de la batería cuando esta la carga completa ?
Después de una carga completa, la batería puede mantenerse en modo de espera (Stand By) durante aproximadamente 3 o 4 días.
¿Qué sucede cuando el detector no está en modo de espera (Stand By) , sino usándolo continuamente para detectar bloqueadores? ¿Cuánto duraría la batería con una carga completa?
Tenga en cuenta que el consumo máximo de energía de este detector es de aproximadamente 80 mA cuando todos los LED están encendidos y el zumbador está activo. Esto permite que la batería dure alrededor de 8 horas con una carga completa. Sin embargo, esta estimación es solo de referencia. En un uso real, es muy poco probable que un inhibidor permanezca activado cerca del detector durante 8 horas continuas.
No debe preocuparse por quedar sin batería durante la operación. El detector está equipado con un puerto Mini USB, lo que permite conectarlo a un banco de energía para un uso prolongado o recargar la batería según sea necesario.



Detector de Bloqueador Celular y GPS





Características técnicas

Dimensiones	12cm x 6,5cm x 3.2cm (sin incluir antena)
Peso	170 gr. (sin incluir batería)
Tipo de detección	- Bloqueadores de banda ancha de teléfonos celular, WIFI, GPS, etc. (20MHz – 6000MHz) Bloqueadores de banda estrecha L1 y banda ancha GPS.
Frecuencia de escaneo de señales de bloqueo	Continua
Resolución de banda ancha	Banda completa
Modo de advertencia	1 - LED 2 - Sonido 3 - Vibración
Máxima distancia de detección	1 – Bloqueadores de GPS 30mW: cerca de 5 metros 2 – Bloqueadores de GPS de 2000mW: cerca de 35 metros
Alimentación	-4 Baterías AAA/UM recargables o regulares -Adaptador de corriente 5V DC

Incluye

- *Detector de Bloqueador Celular y GPS*
- *Manual detallado en español*